

Описание товара Бензиновый генератор Honda

ET12000K1RGH



Характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Вес, кг | 150 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 8 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 10 |
| Альтернатор | синхронный |
| Габариты, мм | 973x552x637 |
| Модель двигателя | GX 620 |
| Дисплей | нет |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Тип кожуха | открытый |
| Свеча зажигания | NGK ZGR5A/DENSO J16CR U |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 8.8 |
| Объем двигателя, см ³ | 614 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 11 |
| Тип электростанции | мобильные |
| Выход 12V | нет |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Счетчик моточасов | есть |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Датчик масла | нет |
| Колеса и ручки | есть |
| Объем масляного бака, л | 1.1 |
| Номинальный ток, А | 14.4 |
| Мах ток, А | 22 |
| Вид топлива | бензин |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Тип двигателя | 4 х тактный |
| Мах мощность, кВт | 11 |
| Автозапуск (АВР) | С2 |
| Контроль напряжения | AVR |
| Мощность двигателя | 10.5 кВт, 14.1 л.с. |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Степень защиты | IP23 |
| Мощность, кВт | 8 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.